



Probador de tomacorrientes AFCI / GFCI



El RT310 es un probador de tomacorrientes eléctrico que prueba las condiciones de cableado en un tomacorrientes e inspecciona y verifica dispositivos AFCI y GFCI. Está diseñado para ser utilizado con tomacorrientes norteamericanos de 120 V. Puede detectar e identificar fallas comunes de cableado. Incluye 3 baterías alcalinas AAA de 1,5 V.

Especificaciones

Tipo:	Probador de tomacorrientes AFCI/GFCI a baterías	Aplicación:	El RT310 es un probador de tomacorrientes eléctrico que prueba fallas de cableado en tomacorrientes, así como dispositivos AFCI y GFCI
Características especiales:	Prueba AFCI y GFCI, simula condiciones de interruptor diferencial y arco eléctrico, detecta fallas de cableado doble abierto	Material:	Carcasa de PC/ABS con componentes electrónicos
Protección ante caídas:	6,6' (2 m)	AFCI:	Sí
GFCI:	Sí	Voltaje:	120 V CA en tomacorrientes con puesta a tierra de 3 alambres
Baterías:	3 AAA	Incluidas:	Probador de tomacorrientes, 3 baterías alcalinas AAA de 1,5 V
Estándar:	CAT III 135 V	Longitud total:	7,4" (18,8 cm)
Altura total:	1,3" (3,3 cm)	Ancho total:	2,3" (5,8 cm)
Peso:	8,5 oz (241 g)		