

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Branch unit, EZ Meter-Pak, 125A,
4 x 5 jaw sockets, 208Y/120VAC,
no bypass, ringed, 800A Al busbar

EZM314125

Principal

Product	Unidad principal central del medidor
Current Rating	125 A
Type	Fusible MGF
Bus Rating	800 A
Number of Jaws	5 sin liberación de mandíbula
Number of Meter Sockets	4
Bypass Type	No bypass
Socket Type	Ringed

Baterías y tiempo de autonomía

Certifications	Registrado por UL
Busbar Material	Aluminio: embarrado eléctrico
Enclosure Material	Acero
Enclosure Rating	NEMA 3R
Maximum Voltage Rating	208/240 V AC
Mounting	Superficie
Phase	3 fases Indicador-Exterior 1 fase recinto al aire libre
Wire Configuration	4 cables
Dimensiones de altura máxima	1222 mm
Dimensiones de anchura máxima	311 mm
Dimensiones de profundidad máxima	180 mm
Peso neto	27,400 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	22,4 cm
Paquete 1 Ancho	37,3 cm
Paquete 1 Longitud	124,5 cm
Paquete 1 Peso	30,173 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	638
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No