

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Circuit breaker, FA, 480V 40A, 2 pole, 4 phase

FA24040BC

! Descatalogado el: 30 ene 2021

! Descontinuado

## Principal

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tipo de producto o componente | Interrupor automático |
| Trip Unit Technology          | Térmico-magnético     |

## Baterías y tiempo de autonomía

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| [In] Corriente nominal                  | 40 A                                               |
| Number of Poles                         | 2P                                                 |
| código de poder de corte                | A                                                  |
| Mounting Mode                           | Caja de conexiones                                 |
| Magnetic Hold Current                   | 400 A                                              |
| Magnetic Tripping Current               | 850 A                                              |
| Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Lugs ((*)), load ((*))<br>I-Line connection, línea |
| Identificador de terminal               | AL100FA                                            |
| conexión de fase                        | BC                                                 |
| Dimensiones de altura máxima            | 162,6 mm                                           |
| Dimensiones de anchura máxima           | 76,2 mm                                            |
| Dimensiones de profundidad máxima       | 104,90 mm                                          |
| aplicación de interruptor automático    | HACR rated ((*))                                   |

## Entorno

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Certifications | CSA<br>Registrado por UL |
|----------------|--------------------------|

## Unidades de embalaje

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1   |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

 **Environmental Data**

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 **Huella ambiental**

Divulgación ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)